



瞬断检测仪

MD ANALYZER

www.king-design.com.cn

金顿科技股份有限公司
金顿仪器科技（昆山）有限公司

瞬断检测仪 MD ANALYZER



型号：NMS-10

产品功能 Product Function

32dot*128dot / STN-LCD + LED
旋转钮及SET.ESC-SW进行选择菜单
USB记忆/打印机通讯端口

<OK>

无电压A接点，接点容

仅限1 A 30 VDC或0.5 A 125 VAC以下的电阻负荷

<NG>

无电压A接点，接点容量

仅限1 A 30 VDC或0.5 A 125 VAC以下的电阻负荷

瞬间断线

DC 12 V $\pm$ 10% 1 A / 100 mA / 10 mA $\pm$ 10%

1 A: 1 Ω ~50 Ω $\pm$ 10%

100 mA: 5~500 Ω $\pm$ 10%

10 mA: 50~5 k Ω $\pm$ 10% 0.1 μ s~99.9 μ s

32dot*128dot / STN-LCD + LED

Use knot and SET.ESC-SW to choose menu.

USB memory/printer communication port

<OK>

No voltage A contact, contact capacity

Only less than 1 A 30 VDC or 0.5 A 125 VAC resistive load.

<NG>

No voltage A contact, contact capacity

Only less than 1 A 30 VDC or 0.5 A 125 VAC resistive load

Instant Disconnection

DC 12 V $\pm$ 10% 1 A / 100 mA / 10 mA $\pm$ 10%

1 A: 1 Ω ~50 Ω $\pm$ 10%

100 mA: 5~500 Ω $\pm$ 10%


10 mA: 50~5 k Ω $\pm$ 10% 0.1 μ s~99.9 μ s



输出信号



瞬间断线



装载USB



型号：NMS-10

设备优势 Product Feature

- 每组完全的独立瞬断检测回路
- 可同时检测10组回路
- 测试范围最小可至 10^{-7} (0.1 μ S)
- 可依据产品测试条件设定监测瞬断时间
- 瞬断发生时会有蜂鸣和光闪的声光报警
- 可连续检查瞬断发生情况
- 全数字显示各回路瞬断时间
- 可多台并联增加测试点
- 检测误差 ± 0.1 、数值精准
- 设有自我校正装置
- 可搭载AC100~AC240V电源



LED数值显示00.0

重新启动键

独立回路

产品规格 Product Specification

机 型	NM-11
回 路 形 态	测多回路
测 试 回 路 数	10 (MIX 20)
每 组 回 路 显 示	10组LED显示
检 测 瞬 断 时 间	数字显示0.1 μ S~99.9 μ S (超出范围仍以99.9 μ S显示) 10^{-7}
可 设 定 检 测 时 间	0.1~99.9 μ S
检 测 误 差	$\pm 0.1\mu$ S
电 压	DC 5V
电 流	100mA (可定制)
监 测 阻 抗	33 Ω (可定制)
外 形 尺 寸	550x200x140(WDH)
重 量	约3.5Kg
电 源	AC100~240V 50/60HZ
使 用 环 境	温度：10°C~40°C 湿度：20%~40%

金顿集团

金顿科技 新北市深坑区北深路三段270巷3号5楼

TEL : +886 2 2662 5100

台中办事处 台中市工学路59巷25号

TEL : +886 4 2262 0971

太阳光电先进检测设备研发中心 新竹县竹东镇中兴路四段635号

TEL : +886 3 583 5033

金顿仪器 江苏省昆山市周市镇金浦路66号(2号厂房)

TEL : +86 512 5786 8288

金顿检测 一厂: 广东省东莞市黄江镇田美工业区向南四街5号

TEL : +86 769 8351 6866

二厂: 广东省东莞市黄江镇田美工业区东环路2号

重庆服务处 重庆市沙坪坝区西永镇大学城中路17号附四14-8号

TEL : +86 23 6532 4685

厦门服务处 福建省厦门市集美区乐安西里62号

TEL : +86 592 628 6551

销售热线电话:

台湾 +886 935-033-381

江浙沪皖 189-6268-1493

北京 / 天津 139-0200-4186

江西 / 福建 139-5005-8869

河北 / 山东 189-6367-0928

广东 / 广西 134-8088-8165

河南 / 山西 139-2587-7756

湖北 / 湖南 139-7150-0020

黑龙江 / 吉林 / 辽宁 189-6367-0928

陕西 / 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 138-0803-6594



扫描二维码关注